


Anleitung für die Erstellung einer UpdateDisk


1. Download

Mit dem Programm MakeDisk kann eine fertige Updatedisk erstellt werden, die zum Aktualisieren von TAB Produkten verwendet werden kann. Für jedes Produkt kann das dafür nötige WIM Image von Ihrem OTM Account unter <https://otm.tab.at> heruntergeladen werden.


Dazu loggen Sie sich bitte mit Ihrem Benutzerdaten (E-Mail und Passwort) auf der OTM Seite ein.



Sie finden die verschiedenen Updatedisks in unserem Downloadbereich, der unter dem Reiter "Download" zu finden ist (siehe Bild).



Bitte wählen Sie eine Update Disk aus, die Ihrem Produkt entspricht. Nach Klick auf den Download-Button wird der Download gestartet.




2. Vorbereitungen für das Programm MakeDisk

Nachdem Sie das WIM Image erfolgreich auf Ihrem PC gespeichert haben, kann mit der Erstellung der Update Disk begonnen werden.

Die Erstellung erfolgt mit dem Programm "MakeDisk". Dieses Programm kann direkt im Downloadbereich mittels Klick auf „MakeDisk“ heruntergeladen werden. Weiters steht es unter dem Link makedisk.tab.at zur Verfügung.

Nach erfolgreichem Download entpacken Sie bitte die Datei "Makedisk 1.5.0.0.zip". Dazu ist es erforderlich, den Ordner mit der heruntergeladenen Datei zu öffnen. Klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Datei (siehe Bild) und wählen Sie

"Alle extrahieren..." beziehungsweise "Extract All..." aus. Sie können auch Programme wie z.B. WinRar zum Entpacken verwenden.




Sie können Makedisk ab Windows 7 (64/32bit) verwenden. Ältere Betriebssysteme (z.B. WinXP) werden nicht unterstützt. Zur korrekten Ausführung ist Microsofts .NET 4.5 erforderlich, das bei aktuellen Systemen (Win 8/8.1) automatisch installiert ist. Falls Sie Probleme mit dem Start von MakeDisk haben, laden Sie bitte unter <http://www.microsoft.com/de-at/download/details.aspx?id=30653> das .NET Framework 4.5 herunter und installieren Sie es mit einem Doppelklick auf die heruntergeladene Datei "dotNetFx45_Full_setup.exe".

Für alle Max Fire HD Maschinen und jegliche Geräte, die ab Februar 2014 produziert wurden, verwenden Sie bitte als Updatemedium einen USB Stick mit mindestens 16GB Speicherplatz. Für Fun4Four Geräte, welche bis Jänner 2014 produziert wurden, sowie MaxFire 2 und Silverball Geräte, verwenden Sie bitte eine IDE Festplatte in einem Wechselrahmen (siehe Foto).



Wichtig! : Zuvor vorhandene Daten auf dem Datenträger (USB Stick / IDE Festplatte) werden beim Erstellen der UpdateDisk gelöscht!

3. Makedisk ausführen



1. Starten Sie das Programm mit einem Doppelklick auf die Datei „TabAustria.System7.MakeDisk.exe“.
2. Unter „Image Path“ (a) geben Sie bitte den Dateipfad des zuvor herunter geladenen WIM Images an. Zur Bestätigung drücken Sie bitte den Button „Select Disk Image“ (b) und wählen Sie anschließend das Image aus.
3. Im Fenster „Image Information“ (c) sehen Sie nun detaillierte Informationen des ausgewählten Images (Produktname, Version, ...). Bitte überprüfen Sie hier, ob das gewählte Image zu Ihrem Produkt passt.

4. Der Bereich „Target Disk“ (d) zeigt Ihnen die aktuell verfügbaren Laufwerke an, die als Updatedisk geeignet sind.

Falls Sie noch keine Festplatte beziehungsweise einen USB Stick an Ihrem Computer angeschlossen haben, so machen Sie das bitte jetzt. Nun sollte das gewünschte Laufwerk für Sie ersichtlich sein. Falls das nicht der Fall ist, so betätigen Sie bitte den Button „Refresh List“ (e).

5. Wählen Sie das passende Ziellaufwerk aus, indem Sie dieses mit einem Mausklick markieren. Bitte vergewissern Sie sich, dass das richtige Laufwerk ausgewählt wurde, da im nächsten Schritt sämtliche Daten auf dem Datenträger gelöscht werden.
6. Sobald die Nachricht „Ready to create update disk“ (f) angezeigt wird, betätigen Sie bitte den Button „Create Update Disk“ (g). Es erscheint nun eine letzte Abfrage in der Sie den Vorgang mit „Cancel“ abbrechen oder mit „OK“ bestätigen können. Anschließend wird das ausgewählte Laufwerk vorbereitet und die benötigten Dateien kopiert.
7. Sobald die Nachricht „The disk was created successfully“ erscheint, ist der Vorgang abgeschlossen. Sie können das Laufwerk nun entfernen und das Programm mit dem Button „Exit“ beenden.

4. Update am Gerät

Wenn die UpdateDisk erfolgreich erstellt wurde, gehen Sie bitte zu Ihrem Gerät und schalten Sie dieses aus.


Öffnen Sie nun das Gerät, damit die PC Anschlüsse für Sie erreichbar sind.

Update mit einem USB Stick:

- Schließen Sie den USB Stick an einem freien USB Anschluss auf dem PC an
- Schalten Sie das Gerät nun ein
- Der automatische Updatevorgang wird nun starten, befolgen Sie bitte die Anweisungen am Bildschirm

Update mit einer IDE Festplatte (Wechselrahmen):

- Stecken Sie die Festplatte auf der Oberseite des PCs an dem markierten Anschluss an



- Schalten Sie das Gerät nun ein
- Der automatische Updatevorgang wird nun starten, befolgen Sie bitte die Anweisungen am Bildschirm

5. Haftungsausschluss

Verwenden Sie das Programm MakeDisk mit Sorgfalt, da es bei falscher Anwendung zu Schäden an Ihrem Computer kommen kann. Die Verwendung von Makedisk erfolgt auf eigene Verantwortung.

TAB Austria erklärt sich nicht verantwortlich bei Datenverlust bzw. Schäden an Computer oder Hardware im Zusammenhang mit dem Programm Makedisk.